

Paramètres et services du téléphone IP

Q. Comment puis-je empêcher plus d'un appel sortant sur une apparence de ligne partagée ?

3. Entrez les informations dans les champs appropriés.
4. Cliquez sur **Associate Devices**.

Pour les téléphones IP Cisco 7960 et 7940 avec une version de firmware 7.1(2) ou ultérieure, suivez ces étapes :

1. Appuyez sur le bouton **Services** ou sur le bouton **Settings**.
2. Utilisez le pavé numérique pour entrer **** # *?**.

Ce nouveau comportement vous permet de commencer à composer un numéro avec * ou # lorsque le téléphone est raccroché à l'écran d'accueil.

Q. Comment puis-je configurer le téléphone IP logiciel Cisco en tant que téléphone IP autonome ?

A. Afin de configurer le Cisco IP SoftPhone comme téléphone IP autonome avec ses propres lignes, terminez-vous ces étapes :

1. Créez un utilisateur dans Cisco CallManager.
2. Créez un port de couplage de la téléphonie et de l'informatique (CTI), ajoutez le numéro de répertoire unique que vous voulez, et assignez ce port CTI à l'utilisateur.
3. Installez le téléphone IP logiciel Cisco avec le nom d'utilisateur et le mot de passe vous avez créés dans Cisco CallManager. Référez-vous à Configuration du téléphone IP logiciel Cisco de différentes manières et à Installation et configuration du téléphone IP logiciel Cisco pour plus d'informations.

Q. Comment puis-je contrôler les informations du téléphone à distance ?

A. Si vous allez à <http://<IPaddress of the phone>>, vous pouvez contrôler les informations de périphérique, de réseau et de port pour un téléphone. Vous ne pouvez pas modifier de paramètres à partir de là.

Q. Comment puis-je déterminer quelle application de charge utilise mon téléphone ?

A. Appuyez sur le bouton de **configuration**, la presse **5**, et la presse **3**.

Utilisez le pavé numérique Cisco CallManager.

1.

modifier le nom de l'hôte en une adresse IP dans les champs URL Services et URL Directories sous **System > Enterprise Parameters**. Le processus de mise à jour remplace l'entrée précédente. Le bogue Cisco ID CSCdt29275 (clients enregistrés uniquement) est associé à ce problème et est résolu dans les versions 3.0(8) de Cisco CallManager et ultérieures.

Q. Comment puis-je modifier ou augmenter le nombre d'utilisateurs affichés sur un téléphone IP avec la recherche Répertoire d'entreprise dans Cisco CallManager ?

A. Choisissez les **paramètres de système** > de **paramètre** > de **recherche d'utilisateur d'entreprise** (Répertoire d'entreprise d

A. Choisissez les

Q. Pourquoi un SIP Phone IP cisco affiche-t-il « From 9 » lors d'un appel du réseau ?

- périphériques.
- d. Allez au téléphone IP et assignez-lui le nouveau groupe de périphériques.