

GUIDE D'UTILISATION

LDLC

PB6K Power Bank

Batterie Externe Lithium-Polymère 6 000 mAh

Préface

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient exactes. Néanmoins, le fabricant de cet appareil et le distributeur ne sauraient être tenus responsables de toute erreur ou omission dans ce manuel ou de l'utilisation des informations contenues dans celui-ci.

Veuillez conserver ce manuel durant toute la durée de vie de votre appareil.

Félicitations pour votre achat !

Précautions d'emploi

Consignes de sécurité sur l'utilisation des batteries Lithium-Polymère (LiPo)

Les batteries sont fermées hermétiquement et sont inoffensives tant que leur utilisation et leur manipulation restent conformes aux instructions données.

Une batterie rechargeable Lithium-Polymère (LiPo) doit être manipulée avec soin. Ceci s'applique pour la charge, le retrait, le stockage ou toute autre manipulation de la batterie. Veuillez ainsi toujours respecter l'ensemble des consignes de sécurité, car une manipulation incorrecte peut entraîner des explosions, des incendies, des dégagements de fumée et des émanations toxiques.

• Ne pas abîmer la surface de la batterie externe avec des objets pointus. Ne pas faire tomber, ne pas secouer violemment et ne pas exercer une pression trop forte sur le produit.

- Veuillez vérifier la compatibilité entre votre périphérique et la batterie externe.
- Veuillez vérifier la compatibilité du voltage avant utilisation.
- Tenez la batterie externe éloignée du feu et de l'eau. Ne pas exposer la batterie externe à des températures extrêmes.
- Gardez hors de portée des enfants.
- Pendant l'utilisation, le chargement ou le stockage, si vous constatez une odeur anormale, une surchauffe, une déformation ou d'autres anomalies, arrêtez l'utilisation du produit et contactez immédiatement le support Technique de LDLC.

- N'utilisez pas de solvant pour nettoyer la batterie.
- Pensez à ôter le câble après utilisation pour préserver votre batterie.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé.
- Ne pas démonter ou tenter de modifier le produit.
- Utilisez l'appareil exclusivement pour l'usage prévu. Une utilisation non conforme peut vous exposer à des risques. Nous ne pourrons pas être tenus responsables des dégâts causés ou d'une durée de vie plus courte que prévue.

Recyclage

Vous ne devez en aucun cas jeter une batterie Li-Po endommagée (boîtier perforé...) avec les ordures ménagères.

Il faut neutraliser les éléments d'une batterie Li-Po usagée. Attention, la procédure de neutralisation ne doit être effectuée que dans un cadre très strict de sécurité. Nous vous recommandons ainsi fortement de vous adresser à un spécialiste de ce type de batterie afin de lui confier cette tâche. Ensuite, il se chargera lui-même de faire collecter cette batterie hors d'usage par un organisme de recyclage spécialisé.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

La batterie externe LDLC PB6K possède de nombreux atouts :

- Design slim, avec une épaisseur de seulement 13 mm
- Coque en céramique, anti rayure, anti trace de doigt
- Soudure par ultrasons, anti poussière, anti fuite électrique
- 2 ports USB pour recharger 2 appareils simultanément
- Batterie Lithium-Polymère protégée par cellules à diaphragme : plus de sécurité, plus de fiabilité
- 8 types de protection

Modèle	LDLC PB6K
Type de batterie	Lithium-Polymère
Capacité	6 000 mAh / 22,2 Wh
Capacité nominale	3 960 mAh
Durée de vie	500 cycles (charge/décharge)
Taux de rendement	90%
Puissance d'entrée Micro-USB x 1	DC5 V-1 A
Puissance de sortie USB x 2	5 V-1,5 A / 1,5 A MAX 7,5 W
Temps de charge Power Bank	6h30 charge rapide
Accessoire	1 x câble USB / Micro USB - 0,8 m
Dimensions	128,6 mm x 61,6 mm x 13 mm
Poids	149,2 g

Utilisation

Charger votre batterie externe LDLC PB6K

Avant de procéder à l'utilisation, veuillez lire le manuel dans son intégralité.

1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble fourni sur le port d'entrée (IN) de la batterie externe LDLC PB6K.

2. Branchez l'autre connecteur USB au port USB d'un ordinateur, d'un chargeur portable ou d'un chargeur de voiture. Pour une vitesse de chargement et une stabilité optimales, veuillez choisir un chargeur avec puissance de sortie de DC 5V 1A pour la charge de votre batterie externe.

3. Pendant le chargement, les indicateurs LED de la batterie externe s'allument.

Indicateurs LED

Indicateurs LED	Pourcentage du chargement
1 voyant	0 - 25%
2 voyants	25% - 50%
3 voyants	50% - 75%
4 voyants	75% - 100%

Pour vérifier le niveau de charge de votre batterie externe, appuyez une fois sur le bouton principal. Le nombre de LED s'allumant indique l'état de charge. Les indicateurs s'éteignent au bout de 10 secondes sans utilisation.

Avant la première utilisation, veuillez charger intégralement l'appareil pendant 6h et demi à l'aide du câble USB/Micro-USB.

Charger un appareil mobile

Avant de charger un périphérique USB, assurez-vous qu'il soit compatible avec la batterie externe.

1. Branchez le connecteur USB du câble fourni (ou de votre câble d'origine) sur un port de sortie (OUT) de la batterie externe.

2. Branchez le connecteur Micro-USB sur votre périphérique à recharger. Attention, le câble USB/Micro-USB fourni a été conçu pour charger un appareil mobile avec un connecteur du même type (Micro-USB). Veuillez utiliser votre câble d'origine pour charger un appareil avec un autre type de connecteur.

3. Un icône de charge s'affiche sur votre appareil mobile et indique le commencement de la charge. Pendant le chargement, les indicateurs LED de la batterie externe s'allument. Le nombre de voyants s'allumant indiquent le niveau de charge.

4. Débranchez l'appareil mobile lorsque celui-ci est entièrement ou partiellement chargé. Quand votre appareil mobile est entièrement chargé, les voyants lumineux de la batterie externe s'éteignent, indiquant ainsi la fin de la charge.

Les sorties USB vous permettent d'alimenter n'importe quel type d'appareil compatible : téléphone mobile, tablette, appareil photo numérique, caméscope, etc, pour étendre leur durée d'utilisation.

Il est possible que la batterie externe chauffe un peu pendant le chargement. En revanche, en cas de surchauffe anormale, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le Support Technique de LDLC.

Rechargez entièrement la batterie tous les 3 mois en cas de non-utilisation prolongée.

Utilisation de la lampe LED

Pour allumer la lampe LED, appuyez deux secondes sur le bouton principal. Effectuez la même manipulation pour l'éteindre.

CONDITIONS DE GARANTIE : www.ldlc.com/faq/n849/nos-cgv/

RoHS

compliant

CE