

Recherche d'informations supplémentaires

Pour obtenir la documentation Cisco la plus





Mise sous tension du téléphone

Définition du nom d'utilisateur et des mots de passe

Sur certains réseaux, lorsque vous mettez le téléphone sous tensio

Informations relatives au casque

Pour utiliser un casque, reportez-vous à la section [Utilisation du combiné, du casque et du haut-parleur](#)



Présentation des boutons et du matériel

Le dessin ci-dessous a pour but de vous aider à identifier les boutons et le matériel de votre téléphone.

Présentation des fonctions de l'écran du téléphone

Le téléphone sans fil IP Cisco Unified 7925G ne dis

Émission d'un appel : options supplémentaires

Vous pouvez passer des appels à l'aide des fonctions

Passer un appel à l'aide
d'un code de facturation
ou de suivi

1. Composez le numéro.
2. Appuyez sur .
3. Lorsque vous entendez la tonalité, saisissez un code d'affaire client ou un

Prise d'appel

Il existe plusieurs manières de répondre à un appel (les options disponibles peuvent varier selon le téléphone).

Pour...

Procédez comme suit :

Conseils

-

Utilisation de la fonction Conférence

Conférence permet d'appeler chaque participant. La fonction Conférence est disponible sur la plupart des téléphones.

Conseils

- Seuls les appels présents sur une même ligne peuvent être ajoutés à une conférence. S'ils sont sur des lignes différentes, transférez-les su

Utilisation de la fonction Joindre

La fonction Joindre permet de combiner plusieurs appels existants afin de créer une conférence à laquelle vous participez.

Conseils

- S'il vous arrive souvent de joindre plus de deux interlocuteurs dans une seule conférence, vous

Utilisation de la fonction InsConf

Vous pouvez créer une conférence à l'

Numérotation abrégée dans Affichage des lignes

Dans Affichage des lignes, les numéros abrégés vous permettent de composer rapidement un numéro ne figurant pas dans votre répertoire téléphonique. Ils doivent être configurés dans la page Web Options utilisateur. Jusqu'à six numéros (associant lignes et numéros abrégés) pe

Utilisation de numéros abrégés et de codes de numérotation abrégée

Avant de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez configurer les fonctions de numérotation abrégée dans le répertoire téléphonique (reportez-vous à la section [Utilisation du répertoire téléphonique page 95](#)) ou dans les pages Web Options utilisateur (reportez-vous au chapitre [Accès à vos pages Web Options utilisateur page 102](#)).

Pour... **Procédez comme suit :**

Connecter un casque Bluetooth déjà couplé (mais non connecté) au téléphone

Découpler un casque Bluetooth du téléphone

Procédez comme suit :

- Tapotez sur le casque pour envoyer une demande de connexion vers le téléphone.
 - Sélectionnez **> Paramètres tél. > Bluetooth > Liste des périphériques**, mettez le casque en surbrillance et appuyez sur **Options > Connecter**.
1. Sélectionnez **> Paramètres tél. > Bluetooth > Liste des**

Conseils

- Un seul périphérique Bluetooth peut être connecté au téléphone en même temps.

Modification des paramètres du téléphone

Sélectionner les périphériques qui sonneront

1. Sélectionnez > **Paramètres tél.** > **Paramètres de sonnerie.**
2. **Sélectionnez Sonnerie.**
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Personnalisation de l'écran du téléphone

Vous pouvez personnaliser la touche dynamique de gauche (lorsque le téléphone est inactif) ainsi que la luminosité et la langue d'affichage de l'écran de votre téléphone.

Modifier la durée d'affichage des informations à l'écran

1. Sélectionnez > **Paramètres tél.** > **Écran - Paramètres.**
2. Mettez en surbrillance **Temporisation de l'écran**, puis appuyez sur ou sur **Modifier.**
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - 10 secondes
 - 30 secondes (paramètre par défaut)
 - 1 minute
 - 2 minutes
4. Appuyez sur **Enreg.** pour effectuer la modification ou sur **Annuler.**

Remarque Lorsque le temps d'affichage des paramètres a expiré, l'écran s'assombrit pendant 10 secondes, puis devient noir.

Modifier les voyants d'état relatifs à la couverture de services

1. Sélectionnez > **Paramètres tél.** > **Écran - Paramètres.**
2. Mettez en surbrillance **Témoin lumineux de couverture**, puis appuyez sur

Modification de la tonalité des touches

Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités des touches audibles lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.

Affichage de votre liste de profils réseau

Les profils réseau contiennent des paramètres prédéfinis pour l'accès au réseau sans fil et pour

Utilisation des journaux d'appels et des répertoires

Cette section vous explique comment utiliser les journaux d'appels et les répertoires du menu Répertoire.

Utilisation des journaux d'appels

Cisco Unified Communications Manager 5.1 ou version ultérieure

- Composer le numéro de téléphone principal d'un contact
1. Sélectionnez [] > **Répertoire téléphonique** ou appuyez sur **PhBook** (le cas échéant).
 2. Mettez en surbrillance le nom d'un contact. Le numéro de téléphone principal de ce contact s'affiche en bas à gauche. Pour composer ce numéro, appuyez sur [] ou sur **Options** > **Compos**.

Remarque Par défaut, le numéro de téléphone principal d'un contact est son numéro professionnel. Le numéro principal par défaut d'un contact peut être modifié et défini sur n'importe lequel de ses numéros.

- Composer un numéro de téléphone quelconque d'un contact
1. Sélectionnez [] > **Répertoire téléphonique** ou appuyez sur **PhBook** (le cas échéant).
 2. Mettez le nom d'un contact en surbrillance, puis procédez comme suit...

–

Accès aux messages vocaux

Configuration de codes de carnet d'adresses personnel sur le Web

Utilisation de Cisco WebDialer

Partagez vos téléphones
ou votre bureau avec des
collègues

Pensez à utiliser :

- la fonction de parage d'appels pour

T

TABSynch [110](#)

TAPS, utilisation [17](#)

Téléphone

combiné, mode [75](#)

mode haut-parleur [75](#)

système de verrouillage [19](#)

Téléphone IP Cisco Unified

documentation [2](#)

Téléphone sans fil IP Cisco Unified

