

ASR 9000 Blackhole à distance déclenché basé sur source filtrant avec l'exemple de configuration d'écart de Prochain-saut RPL

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)


```
if tag is 777 then
set community (1234:4321, no-export) additive
pass
else
pass
endif
end-policy
```

```
router bgp 65001
address-family ipv4 unicast
redistribute static route-policy RTBH-trigger
!
neighbor 192.168.102.1
remote-as 65001
address-family ipv4 unicast
route-policy bgp_all in
route-policy bgp_all out
```

Configurez une artère statique avec la balise spéciale pour le préfixe de source qui doit noir-être troué :

Sur le routeur de cadre, le préfixe **10.7.7.7/32** est signalé comme Nexthop-écart :

Dépannez