



















## Informations supplémentaires

















## Accessoires disponibles pour le téléphone sans fil IP Cisco Unified 7920

Les accessoires suivants sont disponibles pour votre téléphone :

- Batteries standard et à durée prolongée
- Adaptateurs secteurs pour différentes régions
- Chargeur de bureau
- Casque filaire standard
- Housses de transport

e Pour obtenir une liste complète des accessoires disponibles, reportez-vous au manuel C





# Présentation des boutons et du matériel

Le dessin ci-dessous a pour but de vous aider à identifier les boutons et le matériel de votre téléphone.

- 1 Touche programmable de gauche : active l'élément de l'étiquette située au-dessus de la touche programmable.  
Touche programmable de droite : active l'élément de l'étiquette située au-dessu





## Présentation des menus et des touches de fonctions

Les boutons du téléphone peuvent constituer des raccourcis pour accéder aux fonctions du téléphone. La touche dynamique Menu permet d'accéder aux menus, aux paramètres et aux fonctions du

## Conseil

Pour que le nouveau réglage du volume du haut-parleur soit conservé une fois le téléphone éteint, vous devez modifier le paramètre correspondant dans votre profil d'utilisateur. Reportez-vous à « Modification des paramètres du profil d'utilisateur », page 49.

## Utilisation des menus du téléphone

Pour accéder aux menus du téléphone, et donc aux fonctions et aux paramètres, procédez comme suit :

1. Pour accéder aux menus du téléphone, appuyez sur la touche dynamique
- 2.

## Nettoyage du téléphone

Essayez doucement l'écran et le téléphone avec un chiffon doux et sec. N'appliquez pas de produits,

## Présentation de la disponibilité des fonctions





## Conseils

- Si vous vous trompez lors de la numérotation, appuyez sur

## Réponse à un appel

Vous pouvez répondre à un appel en décrochant simplement le combiné ou utiliser d'autres options

## Fin d'un appel

Pour mettre fin à un appel, il vous suffit de raccrocher. Pour plus d'informations, reportez-vous au







## Conseils

-

## Conseils

- Entrez le numéro cible de renvoi d'appels exactement comme si vous le composiez sur le téléphone.



Conseils

-



# Gestion avancée des appels

---

Les tâches de gestion avancée des appels comprennent des fonctions spéciales que l'administrateur système peut configurer sur votre téléphone, en fonction de vos besoins en la matière et de votre environnement de travail.

## Interception d'appels redirigés sur votre téléphone

## Conseils

-

## Confidentialité

La fonction Confidentialité est activée par défaut sur le Téléphone sans fil IP Cisco Unified 7920.  
Si vous souhaitez que les collègues qui partagent votre ligne puissent lire les informations relatives









# Utilisation de la fonction BLF pour déter

# Utilisation du répertoire téléphonique et de la numérotation abrégée

---

Le menu Répertoire vous permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes :

- Répertoire téléphonique personnel : coordonnées enregistrées sur votre téléphone
- Numérotation abrégée : numéros abrégés auxquels vous pouvez accéder via le clavier
- Répertoire d'entreprise : accès au répertoire téléphonique de l'entreprise

Reportez-vous aux sections suivantes pour savoir comment configurer et utiliser ces fonctions :

-

## Ajout ou modification d'entrées dans le répertoire

## Conseils

- Lorsque vous ajoutez des numéros de téléphone externes, n'oubliez pas d'entrer le numéro à composer pour sortir (9 par exemple) ainsi que le numéro de téléphone complet, y compris le 1 et l'indicatif régional.
- Pour utiliser le répertoire d'entreprise, reportez-vous à « Utilisation du répertoire d'entreprise sur le téléphone », page 57.
- Votre administrateur système peut ajouter une liste d'entrées de répertoire téléphonique ou d'entrées de numérotation abrégée à votre téléphone à l'aide de l'Utilitaire de configuration 7920.

## Saisie et modification d'un texte



## Configuration des touches d'accès rapide







## Conseils

-









## Conseils

- Si vous activez la fonctionnalité Verrouillage tél. et que vous n'avez pas modifié le mot de passe, tapez `12.7mlanie` (mot de passe par défaut) pour déverrouiller le téléphone.
- Si vous avez modifié le mot de passe de verrouillage du téléphone et que vous l'avez oublié, contactez votre administrateur système pour que le téléphone soit déverrouillé et réinitialisé. Tous vos paramètres personnels et vos entrées de répertoire téléphonique seront supprimés.

## Configuration du verrouillage automatique du clavier

Vous avez la possibilité d'activer le verrouillage automatique du clavier de votre téléphone en utilisant le paramètre `12.7mlanie`. Par défaut, ce paramètre est configuré sur `12.7mlanie`. Pour activer le verrouillage automatique du clavier, configurez ce paramètre sur `12.7mlanie`.









## Conseils

-





## Configuration des fonctions et



## Conseils

-

## Configuration de numéros abrégés sur le Web

Selon la configuration du téléphone, plusieurs fonctionnalités de numérotation abrégée peuvent être disponibles :

- La numérotation rapide **Snu**

## Configuration de services téléphoniques sur le Web

Ajouter un service dans  
une zone libre de  
l'écran

1. Sélectionnez un périphérique.
2. Cliquez sur .

**Remarque**

## Contrôle des paramètres utilisateur sur le Web

Les paramètres utilisateur incluent votre mot de passe, votre PIN et votre langue (paramètres régionaux).



## Contrôle des paramètres de ligne sur le Web

Les paramètres de ligne ont une incidence sur une ligne donnée (numéro d'annuaire) de votre téléphone. Ces paramètres incluent le renvoi d'appels et les libellés de lignes.



Vous déconn62(ous)de d-112

# Présentation des options de configuration

Souhaitez utiliser  
un même numéro  
d'annuaire pour  
plusieurs  
téléphones



## Affichage des données d'administration du téléphone

Votre administrateur système peut vous demander d'accéder aux données d'administration du







Carnet d'adresses personnel, voir PAB

Casque

choix du volume de la sonnerie







## V

Verrouillage automatique du clavier 55

Verrouillage des touches 17

Verrouillage du téléphone

    définir un mot de passe 54

    mot de passe 54

Volume du haut-parleur, réglage 18, 49

## W

WebDialer 23, 71



