

Stealthwatch Management Console v7.2.1 更新パッチ

このドキュメントでは、Stealthwatch 管理コンソール v7.2.1 のパッチとインストール手順について説明します。

パッチの説明

このパッチ patch-smc-ROLLUP005-7.2.1-03.swu には、次の修正が含まれています。

障害	説明
SWD-15501	自動削除スクリプトが開始されても、非アクティブなエクスポート/インターフェイスが削除されない問題を修正しました。
SWD-15486	7.2.1 swe-manifest postinst のクリーンアップにすべてのコンテナが含まれない問題を修正しました。
SWD-15480	セキュリティリボンアプリでアイコンが表示されない問題を修正しました。
SWD-15467	ユーザがインターフェイスのクリーンアップスクリプトを無効にしたときに、smc-configuration ログに混乱を招くエントリが含まれていた問題を修正しました。
SWD-15423	CiscoJ が MD5 を許可しないために、SLR/PLR が予約コードの生成に失敗する FIPS モードの問題を修正しました。
SWD-15350	バージョンが更新されても更新ステータスがインストール中のままになる問題を修正しました。
SWD-13461	7.1.1 への集中管理アップグレードがインストールログに表示されない問題を修正しました。

以前の修正

このパッチに含まれる以前の修正については、次のページの表で説明します。

ダウンロードとインストール

ダウンロード

パッチ更新ファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

1. シスコソフトウェア セントラル (<https://software.cisco.com>) に移動します。
2. [ダウンロードとアップグレード (Download and Upgrade)] セクションで、[ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] を選択します。
3. [製品の選択 (Select a Product)] フィールドに **Stealthwatch** と入力します。Enter キーを押します。
4. 該当するアプライアンスモデルを選択します。
5. [ソフトウェアタイプの選択 (Select a Software Type)] の下にある [Stealthwatch パッチ (Stealthwatch Patches)] を選択します。
6. パッチ更新ファイル patch-smc-ROLLUP005-7.2.1-03.swu をダウンロードし、任意の場所に保存します。

インストール

パッチ更新ファイルをインストールするには、次の手順を実行します。

1. SMC にログインします。
2. [グローバル設定 (Global Settings)] アイコンをクリックし、[中央管理 (Central Management)] をクリックします。
3. [アップデートマネージャ (Update Manager)] をクリックします。
4. [アップデートマネージャ (Update Manager)] ページで [アップロード (Upload)] をクリックし、保存したパッチ更新ファイル (patch-smc-ROLLUP005-7.2.1-03.swu) を開きます。
5. アプライアンスの [アクション (Actions)] メニュー、[更新をインストール (Install Update)] の順にクリックします。



Docker サービスは、インストールプロセスの一部として自動的に再起動します。

以前の修正

次の項目は、このパッチに含まれていた以前の障害の修正です。

障害	説明
SWD-15441	[トラフィック別の SecureX の上位ホストグループ (SecureX Top Host Groups By Traffic)] タイルにデータが表示されない問題を修正しました。
SWD-15394	Cisco Threat Response (CTR) の Private Intel Store で重複する Cisco Threat Intel Model (CTIM) オブジェクトの問題を修正しました。
SWD-15371	jwt トークンが期限切れになったときに、SecureX セキュリティリボンが未承認のエラーを提供する問題を修正しました。

障害	説明
SWD-15297	SecureX セキュリティリボン コンポーネントを更新しました。
SWD-15240	system.xsd の SNMP フィールドの入力検証を追加しました。(LSQ-4528)
SWD-15239	パケットクエリが無効なポートまたはプロトコルエラーを返す問題を修正しました。(LSQ-4515)
SWD-15238	上位のアプリケーショングラフからのフロー検索へのピボットではデータを表示しなかった問題を修正しました。(LSQ-4497)
SWD-15237	フロー検索結果をアルファベット順にソートできない問題を修正しました。(LSQ-4684)
SWD-15236	インターフェイスが検索条件に含まれていると、フロー検索で誤ったデータが与えられる問題を修正しました。(LSQ-4572)
SWD-15232	複数のカスタムアプリケーションの優先順位のレベルとマッピングを更新しました。(LSQ-4718)

サポートへの問い合わせ

テクニカル サポートが必要な場合は、次のいずれかを実行してください。

- 最寄りのシスコ パートナーにご連絡ください。
- Cisco Stealthwatch サポートのお問い合わせ先：
 - Web でケースを開く場合：<http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>
 - 電子メールでケースを開く場合：tac@cisco.com
 - 電話でサポートを受ける場合：800-553-2447 (米国)
 - ワールドワイド サポート番号：
www.cisco.com/en/US/partner/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html

著作権情報

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks> をご覧ください。記載されている第三者機関の商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1721R)