

Adobe® Photoshop® Lightroom® 2.4 お読みください

Adobe® Photoshop® Lightroom® 2.4 をご利用いただき、ありがとうございます。この文書には、最新製品情報、機能についての注意事項、およびトラブルシューティング情報が記載されています。

必要最小システム構成

Lightroom 2.4 のインストール

シリアル番号

アップグレードに関する情報

プログラムに関する一般的な情報

Lightroom 2.4 の新機能

Lightroom 2.4 と Adobe Photoshop Camera Raw の連携

サポートについて

その他のリソース

必要最小システム構成

Windows

- プロセッサ：インテル® Pentium 4
- OS：Microsoft® Windows® XP（Service Pack 2）日本語版（32-bit 版対応）、または Windows Vista® Home Premium、Business、Enterprise または Ultimate 日本語版（32-bit/64-bit 版対応）
- RAM：1 GB
- ハードディスク：1 GB の空き容量のあるハードディスク
- メディア：CD-ROM ドライブ
- ディスプレイ：1024 x 768 のモニタ解像度
- アップデータ利用などのためにブロードバンドインターネット接続

Macintosh

- プロセッサ：PowerPC® G4、G5 または インテル® プロセッサ
- OS：Mac OS X v10.4.11 日本語版（32-bit 版対応） - v10.5.2 日本語版（インテル プロセッサ搭載機種で 32-bit/64-bit 版対応）
- RAM：1 GB
- ハードディスク：1 GB の空き容量のあるハードディスク
- メディア：CD-ROM ドライブ
- ディスプレイ：1024 x 768 のモニタ解像度
- アップデータ利用などのためにブロードバンドインターネット接続

Lightroom 2.4 のインストール

次のいずれかの手順に従ってください。

1. Lightroom がインストールされているコンピュータの場合：
 - a. アドビの Web サイト から Lightroom 2.4 アップデートをダウンロードします (<http://www.adobe.com/jp/downloads/updates/>)。
 - b. フォルダを開いて Adobe Photoshop Lightroom (Windows または Macintosh) をダブルクリックし、画面の指示に従います。
2. 旧バージョンの Lightroom がインストールされていないコンピュータの場合：
 - a. 最新バージョンの Lightroom はアドビの Web サイト からダウンロードすることができます。Lightroom 2.4 へアップデートする前に Lightroom 2.x をインストールしておく必要はありません。利用可能な最新の Lightroom 2.4 をダウンロードしてインストールしてください (<http://www.adobe.com/jp/downloads/updates/>)。
 - b. フォルダを開いて Adobe Photoshop Lightroom (Windows または Macintosh) をダブルクリックし、画面の指示に従います。

64 ビット版のインストールに関する情報

Macintosh : Lightroom 2 は、初期設定では 32 ビットアプリケーションです。OS X 10.5 を使用しているインテルベースのコンピュータで Lightroom 2 を 64 ビットアプリケーションとして使用するには、アプリケーションフォルダで「Adobe Lightroom 2」を選択し、情報を見る (Command+I キー) を選択して、「32 ビットモードで開く」チェックボックスをオフにします。

Windows : Lightroom 2 のインストーラには、32 ビット版および 64 ビット版の両方が含まれています。初期設定では、64 ビット版は、64 ビット版の Windows Vista オペレーティングシステムのみインストールできます。それ以外のオペレーティングシステムでは、初期設定で 32 ビット版がインストールされます。

シリアル番号

1. 現在 Lightroom 2 を使用しているお客様は、シリアル番号を再入力する必要はありません。
2. シリアル番号は、CD カバーの背面に記載されている 24 桁の英数字 (例: 0000 0000 0000 0000 0000 0000) です。オンラインまたはダウンロード販売 (ESD) で購入した場合、シリアル番号は、オンラインストアのレシートページと、確認電子メールの両方に記載されます。この番号は、Photoshop Lightroom のインストール時に必要となります。
3. アップグレードライセンスを購入した場合、Lightroom 1 のシリアル番号を入力する必要があります。Lightroom 1 のライセンスを登録済みのコンピュータの場合は、入力する必要はありません。

アップグレードに関する情報

- Lightroom 1 カタログは、Lightroom 2 を起動してから選択して更新することができます。
- Lightroom 2 でカタログを更新しても、元の Lightroom 1 カタログは削除されません。Lightroom 2 の 30 日間の体験版を使用して旧バージョンのカタログを更新した場合、いつでも Lightroom 1 に戻って以前のカタログを再び使用することができます。ただし、Lightroom 2 カタログに更新して Lightroom 2 で編集を行った場合、Lightroom 1 では反映されません。
- Lightroom 2 英語版パブリックベータのカタログは、Lightroom 1 カタログと同じ手順で更新できます（ただし、Lightroom 2 英語版パブリックベータで画像に適用した部分補正に、変化が見られる場合があります）。
- 同じ Lightroom 1 カタログを 2 回以上更新しようとする、前に更新したカタログの保存場所が表示されます。

プログラムに関する一般的な情報

既知の問題

- 64 ビット版の Lightroom（Windows 用）では、書き出した画像をディスクに焼き込むことができません。
- カタログの読み込み中に Lightroom 1 カタログを更新すると、更新中にカタログの一時コピーが複製されることがあります。
- Windows のごみ箱に大量のファイルが残っている場合、Lightroom の動作性能に影響することがあります。
- Windows Vista コンピュータにメモリカードが挿入されたときに、Lightroom の読み込みダイアログが自動的に起動しないことがあります。ライブラリモジュールで「読み込み」ボタンを選択して、挿入したカードリーダーを選択して読み込みを開始してください。
- Lightroom 2.4 では、次のディレクトリにあるプラグインは自動的に移動されません（C:¥Program Files¥Adobe¥Adobe Photoshop Lightroom 2¥Modules¥）。このフォルダにあるプラグインは、次のフォルダに移動してください。
 - XP：C:¥Documents and Settings¥{ユーザ名}¥Application Data¥Adobe¥Lightroom¥Modules¥
 - Vista：C:¥Users¥{ユーザ名}¥AppData¥Roaming¥Adobe¥Lightroom¥Modules¥

サポートされているファイル形式

- JPEG
- TIFF（8ビット、16ビット）
- PSD（8ビット、16ビット）
- DNG
- 独自形式 RAW フォーマット（サポートされている RAW ファイルについては、<http://www.adobe.com/jp/products/photoshop/cameraraw.html> を参照してください。Lightroom 2.4 でのファイルサポートは、Camera Raw 5.4 と同様です。）

新たに追加されたサポート対象カメラ：

今回のアップデートで新たにサポート対象に追加されたカメラは、次のとおりです。

キヤノン	EOS Kiss X3 (EOS 500D/Digital Rebel T1i)	ハッセルブラッド	H3DII-22
		ハッセルブラッド	H3DII-31
キヤノン	PowerShot SX1 IS	ハッセルブラッド	H3DII-39
エプソン	R-D1x	ハッセルブラッド	H3DII-39MS
ハッセルブラッド	CF-22	ハッセルブラッド	H3DII-50
ハッセルブラッド	CF-22MS	コダック	EasyShare Z980
ハッセルブラッド	CF-39	ニコン	D5000
ハッセルブラッド	CF-39MS	オリンパス	E-450
ハッセルブラッド	CFH-22	オリンパス	E-620
ハッセルブラッド	CFH-39	パナソニック	DMC-GH1
ハッセルブラッド	CFV	ペンタックス	K-7
ハッセルブラッド	503CWD	シグマ	DP2
ハッセルブラッド	H2D-22	ソニー	DSLR-A230
ハッセルブラッド	H2D-39	ソニー	DSLR-A330
ハッセルブラッド	H3D-22	ソニー	DSLR-A380
ハッセルブラッド	H3D-31		
ハッセルブラッド	H3D-39		

注意：ハッセルブラッド製品は、3FR ファイル形式のみサポートされます。ハッセルブラッド製品の FFF ファイル形式は現在サポートされていません。

サポートされていないファイル形式

- CMYK ファイル
- 合成画像なしで保存された PSD ファイル（「互換性を優先」を設定することなく保存された PSD ファイル）
- 幅または高さが 65,000 ピクセルより大きいファイル（合計 512 メガピクセル）
- ビデオファイル（デジタルカメラで撮影されたビデオファイルなど）

Lightroom 2.4 の新機能

本リリースの目的は、Lightroom 2 の旧リリースで見られた問題への対処と、Camera Raw サポートの追加です。

本リリースで修正された問題の包括的なリストを以下に示します。

Lightroom 2 の問題（修正済み）

- コレクションのタイトルが 6 文字の Web ギャラリーを、書き出したりはアップロードできない。
- 切り抜き縦横比が、設定を元画像にリセットした場合でも、最後に選択された縦横比に戻ることがある。
- クイック現像の切り抜き縦横比が、切り抜き調整後に解除されることがある。
- 切り抜き縦横比の固定が、写真の向きの変更後に解除されることがある。

- MTP/PTP USB プロトコルを使用して読み込んだ画像を正しくプレビューできないことがある。
- ソニーの .ARW ファイルが Lightroom の読み込みダイアログで認識されないことがある。
- HP B9180 がプリンタとして設定されている場合、Mac OS X 10.5 にインストールされた日本語版 Lightroom がプリントモジュールに切り替わらないことがある。
- DNG ファイルを書き出すと、使用するメタデータオプションが意図せずグレイ表示される。
- Mac OS X にインストールされた日本語版 Lightroom に「ズームアウト」のショートカットがない。
- Lightroom 2.3 で追加された 8 言語で、翻訳とショートカットの問題を修正。

Lightroom 2.4 と Adobe Photoshop Camera Raw の連携

Lightroom と Photoshop Camera Raw には、RAW に対応しているすべてのアプリケーションで処理の一貫性と互換性が確保されるように、同一の画像処理テクノロジーが搭載されています。RAW に対応しているアプリケーションには、Photoshop CS4、Photoshop Elements 7、Premiere Elements 7 などがあります。

Photoshop Camera Raw 5.4

アドビアプリケーションにおいて Lightroom 2.4 の現像モジュールの設定および Photoshop との統合機能に対する互換性を確保するには、Camera Raw 5.4 プラグインへアップデートする必要があります。Photoshop のユーザは、ヘルプメニューに表示されるアップデートツールを使用して、Camera Raw プラグインを自動的にアップデートできます。Camera Raw 5.4 プラグインは、アドビの Web サイト

(www.adobe.com/jp/products/photoshop/cameraraw.html) にアクセスして手作業でダウンロードおよびインストールすることもできます。インストールの手順には厳密に従ってください。

Camera Raw 5.4 との Lightroom 設定の共有

初期設定では、Lightroom の現像モジュールの設定は、Lightroom のデータベースに保存されます。Lightroom の現像設定を Camera Raw 5.4 でも表示させるには、そのファイルの現像設定が XMP メタデータに書き込まれている必要があります。このメタデータは、RAW ファイルの現在の画像ディレクトリの XMP サイドカーファイル（ファイル名.xmp）に保存されるか、DNG ファイル内に直接保存されます。画像を最新の現像設定で更新するには、ライブラリモジュールを選択し、対象の画像を選択します。Command または Ctrl+S キーを押して設定を XMP メタデータに保存します。

Camera Raw 5.4 での Lightroom 設定の表示

Lightroom と Camera Raw を連携させる前に、Camera Raw 環境設定を「画像設定の保存先: サイドカー ".xmp" ファイル」に設定してください。初期設定では、Camera Raw は Lightroom の現像モジュールで設定した画像の調整と同じように表示します。

Lightroom での Camera Raw 設定の表示

以前のバージョンの Camera Raw で編集された RAW ファイルは、Lightroom に読み込まれた後も、まったく同じように表示されます。注意：これらのファイルは、Lightroom が以前の編集内容を認識できるように、Camera Raw 環境設定が「画像設定の保存先: サイドカー ".xmp" ファイル」に設定されているときに編集されていなければなりません。Lightroom に読み込まれた後に Camera Raw で編集されたファイルは、メタデータメニューから、「メタデータをファイルに保存」を選択して Lightroom で更新することができます。

注意：このメニューオプションは Lightroom のライブラリモジュールのみで使用できます。

Camera Raw と Lightroom に関する補足事項

- Camera Raw は、Lightroom のライブラリモジュールのメインの画像に適用されている現在の設定のみを読み取ります。仮想コピーでの調整は、Camera Raw では表示または使用できません。

サポートについて

カスタマーサービス

ご購入前のアドビ製品に関するお問い合わせ、お電話による製品のご注文、アドビストアに関するお問い合わせや、ユーザ登録、ご購入後のロック解除手続きなど、テクニカルサポート以外のお問い合わせについて提供しております。お問い合わせ方法につきましては、アドビホームページ (<http://www.adobe.com/jp/>) 内の「お問い合わせ」からご確認ください。

サポートプランとテクニカルリソース

サポートプランやトラブルシューティングリソースなどを含む製品の技術的なサポートが必要な場合は、<http://www.adobe.com/jp/support/> を参照してください。無償のトラブルシューティングリソースには、アドビのサポートデータベース、ユーザフォーラムなどがあります。

その他のリソース

デザインセンター (<http://www.adobe.com/jp/designcenter/>)

シンクタンク、ダイアログボックス、チュートリアルなどのさまざまなコンテンツがあります。

Copyright © 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, Photoshop and Lightroom are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. All trademarks noted herein are the property of their respective owners.

<AdobeIP# A0000645>

09/06/02